

Hogyan regisztráljam be a SIP felhasználónevet az ATA-24 eszközön?

A SIP Szerver beállításai

1. Jelentkezzünk be az ATA-24 eszköz webes felületére és válasszuk a VoIP >> Protocol fület.

VoIP - Protocol

Select Protocol: SIP MGCP H248

SIP Server Configuration | MGCP Configuration | H248 Configuration

SIP Local Port:

#	Active	Outbound Proxy	Proxy Name	Proxy Address	Proxy Port	Registrar Addr	Registrar Port	Expires (sec)	Domain
1.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elastix	192.168.10.1	5060	192.168.10.1	5060	3600	192.168.10.1
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	5060	0	5060	3600	0
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	5060	0	5060	3600	0

Example: Proxy: iptel, User-Agent Name: iptel.org

Proxy: 1. Elastix, 2. DrayTek ATA24-1.1.0

2. Gépelje be a SIP szerver nevét, a Proxy Name mezőbe.

3. Gépelje be az IP address/Domain Name nevet a Proxy Address/Registrar Addr rubrikába, a port számokat a Proxy Port és a Registrar Port mezőbe, az expire time-ot adja meg az Expires rubrikában, és a domain nevet pedig a Domain mezőben.

4. A User-Agent Name egy szabadon választható név, ami arra szolgál, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy melyik felhasználó veszi éppen igénybe a szolgáltatást.

SIP Felhasználó beállítása

1. Nyissa meg a VoIP>>SIP Account fület. Kattintson bármelyik index számra, majd a megnyíló ablakban kövesse az útmutatást.

VoIP - SIP Accounts - Edit

1

Disable Enable

Username:

Password:

Display Name:

Authentication ID:

Proxy Server:

Call without Registration: Disable Enable

2. Írja be a felhasználónevét és a jelszavát és a hitelesítő ID-t a megfelelő helyekre.
3. Display Name mezőben használja a kiterjesztett számot.
4. Válassza azt a proxy szerveret, ahová beregisztrálni szeretné magát. A szerver neve megegyezik a Proxy nevével, amit az előzőekben állítottunk be. (Lásd: VoIP >> Protocol)

SIP felhasználó státuszának ellenőrzése

Nyissa meg a **VoIP>>SIP Status** és nézze meg az aktuális SIP felhasználó adatait.

VoIP -SIP Status

Refresh Option: <input type="text" value="Every 10 Seconds"/> <input type="button" value="Refresh"/>					
#	Register Status	#	Register Status	#	Register Status
1	OK	9	OK	17	OK
2	OK	10	OK	18	OK
3	OK	11	OK	19	OK
4	OK	12	OK	20	
5	OK	13	OK	21	Failed
6	OK	14	OK	22	OK
7	OK	15	OK	23	
8	OK	16	OK	24	

Három regisztrált állapot lehetséges a **Register Status** oszlopban:

- OK** Ez a felhasználó regisztrálva van a szerveren és tud hívást kezdeményezni és hívást fogadni is.
- Failed** Ezt a felhasználó a szerver elutasította. Lehetséges, hogy a hálózati hozzáférésnél rossz felhasználónevet/jelszót adott meg, vagy a szerver beállítások nem egyeznek. Ez a felhasználó se hívást kezdeményezni, se hívást fogadni nem tud.
- Blank** Ez a felhasználó engedélyezett vagy nem engedélyezett, de a szerveren nincs regisztrálva. Tud hívást fogadni és hívást kezdeményezni, de csak azokat akikhez nem kell beregisztrálni az ATA-24 eszközt a SIP szerverre.