

Hogyan indítsuk újra a Vigor routert adott időpontban?

Egyes Vigor routerek támogatják ezt a funkciót, melyhez a következőket kell beállítani:

1.

Győződjön meg arról, hogy a Router időzónája megegyezik-e az Ön időzónájával. Ezt a következő oldalon állíthatja be. System Maintenance>> Time and Date.

System Maintenance >> Time and Date

Time Information

Current System Time	2010 Apr 28 Wed 10 : 21 : 2	Inquire Time	3
---------------------	-----------------------------	--------------	---

Time Setup

<input type="radio"/> Use Browser Time	
<input checked="" type="radio"/> Use Internet Time Client	
Server IP Address	pool.ntp.org
Time Zone	(GMT+08:00) Taipei 1
Enable Daylight Saving	<input type="checkbox"/>
Automatically Update Interval	30 min

2

2.

Állítsa be az időzített indulást a Vigor router-en 2:00-ra (például) és válassza a hétköznapokat. Az időtartamot állítsa nullára.

Applications >> Schedule

Index No. 1

<input checked="" type="checkbox"/> Enable Schedule Setup	
Start Date (yyyy-mm-dd)	2000 - 1 - 1
Start Time (hh:mm)	2 : 0
Duration Time (hh:mm)	0 : 0 ←
Action	Force On
Idle Timeout	0 minute(s).(max. 255, 0 for default)
How Often	
<input type="radio"/> Once	
<input checked="" type="radio"/> Weekdays	
<input type="checkbox"/> Sun	<input checked="" type="checkbox"/> Mon
<input checked="" type="checkbox"/> Tue	<input checked="" type="checkbox"/> Wed
<input checked="" type="checkbox"/> Thu	<input checked="" type="checkbox"/> Fri
<input type="checkbox"/> Sat	

3.

Adja meg az Auto Reboot Time Schedule rubrikában a megfelelő index számot (jelen esetben ez az 1es),majd nyomjon az OK-ra a mentéshez.

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System

Do you want to reboot your router ?

- Using current configuration
- Using factory default configuration

Reboot Now

Auto Reboot Time Schedule

Index(1-15) in Schedule Setup  , , ,

Note: Action and Idle Timeout settings will be ignored.